

## Especificaciones y Modelos

Para sustituir T8 de...	Modelo	Tipo Tubo T5	Consumo (W)	Intensidad de Corriente (mA)	Factor Potencia	Distorsión Armónica % THD	Temp. Ambiente (°C)	Dimensiones (cm)		
								Largo	Ancho	Alto
18W	EBM-114R	series HE	16	75	>0,98	<10	0 / 50	60	4,0	3,74
18W	EBM-114RD M/S (PAREJA)		26	120	>0,98	<10	0 / 50	60,0	4,0	3,74
30W	EBM-121R		23	100	>0,98	<10	0 / 50	91,5	4,0	3,74
36W	EBM-128R		30	130	>0,98	<10	0 / 50	121,5	4,0	3,74
58W	EBM-135R		38	170	>0,98	<10	0 / 50	151,5	4,0	3,74
18W	EBM-124R	series HO	25	110	>0,98	<10	0 / 50	60,0	4,0	3,74
58W	EBM-149R		48	210	>0,98	<10	0 / 50	151,5	4,0	3,74
36W	EBM-154R		44	200	>0,98	<10	0 / 50	121,5	4,0	3,74